

KST426W と KSR426(W)の ID 登録方法について

送信機 KST426W を KSR426(KSR426W)に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。

1. KSR426 の蓋の取り外しおよび DIP SW チ設定
2 カ所のネジを外し設定スイッチのカバーを外します。



KSR426 の DIP SW 4,5 を使い、送信機 KST426W の周波数チャネルと同じ設定します。



	DIP4	DIP5
1CH: 426.0250MHz	OFF	OFF
3CH: 426.0500MHz	OFF	ON
6CH: 426.0875MHz	ON	OFF
10CH: 426.1375MHz	ON	ON

2. KSR426 の電源投入
WR-01 の VDD(茶)および GND(黒)の線に DC 6~16V(9V または 12V 推奨)を印加します。

3. KSR426 ID 登録のための DIP SW の設定

KSR426 の電源を一旦 OFF にします。

DIP スイッチの 1,7 を OFF にし、6 を ON します。

4. 電源再投入と ID 登録

再び KSR426 の電源を ON(投入)します。ID/RX の LED が赤く点滅し、5 秒間 ID 登録を受け付けます。

5. KST426W 送信

ID 登録受付中(5 秒間)に KST426W のいずれかの SW を押して送信します。

6. KSR426 LED の確認

KSR426 の ID/RX LED が 2 秒間赤色に点灯し ID 登録が完了します。

7. DIP SW 設定変更と電源再投入

KSR426 の電源を OFF にします。

DIP SW の設定を元に戻し電源再投入します。

8. 動作確認

KST426W のボタンを押し、KSR426 が正常動作するか確認します。

注意点

1. KSR426 の登録可能な ID 数は 100 です。

2. KSR426 の ID 登録受付は 5 秒間です。KST426W のボタン操作は 5 秒以内に行ってください。

※ KSR426W と KSR426 は防水性能の違いのみですので、KSR426W は KSR426 に置き換えてください。