

WT-01/WT-02 と WR-01 の ID 登録方法について

送信機 WT-01 または WT-02 を受信機 WR-01 に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。

1. WR-01 の電源投入
WR-01 の VCC(赤)および GND(黒)の線に DC 5~16V を印加します。
2. WR-01 の ID 登録
WR-01 裏面にある ID 登録スイッチを約 1 秒間押します。



スイッチにある LED が点滅します。

3. WT-01/WT-02 の SW 操作(送信)
WR-01 の LED 点滅中(約 5 秒間)に WT-01 または WT-02 のいずれかのボタンを押し SW 情報を送信します。
4. WR-01 LED の確認
WR-01 の LED が 2 秒間点灯し ID 登録が完了します。
5. 動作確認
WT-01 または WT-02 のボタンを押し、WR-01 が動作することを確認します。

注意点

1. WR-01 の登録可能な ID 数は 32 です。
2. WR-01 の ID 登録スイッチは 2 秒以内で押してください。5 秒以上オスと ID 消去モードに入ります。
3. WR-01 の ID 登録受けは 5 秒間です。WT-01/WT-02 のボタン操作は 5 秒以内にしてください。